


## 01001 STER TS-MF1

Zegar/programator sterujący

5905339010018



Kanlux STER TS-MF to adapter gniazda wtyczkowego z dobowym programatorem mechanicznym. Umożliwia zaprogramowanie włączania i wyłączenia podłączonych urządzeń w określonym czasie.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** biały

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Szerokość [mm]:** 72

**Wysokość [mm]:** 124

**Ilość programów:** 1

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Prąd znamionowy [A]:** 16(2)

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Maksymalne obciążenie [W]:** 3500

**Stopień IP:** 20

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jak pakowane:** 12

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 12

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 48

**Masa jednostkowa netto [g]:** 124

**Gramatura [g]:** 186.46

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 11

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 22

**Waga kartonu [kg]:** 8.95008

**Szerokość kartonu [cm]:** 45

**Wysokość kartonu [cm]:** 25.5

**Długość kartonu [cm]:** 59

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.067703

### INFORMACJE DODATKOWE:

- programator pracuje w trybie dobowym
- minimalny czas włączenia/wyłączenia wynoszący 15min
- programator posiada funkcję stałego załączenia obciążenia