


## 37370 MERGE-WT-O-W

Czujnik ruchu PIR

5905339373700



Kompaktowy czujnik ruchu na podczerwień MERGE-WT. Maksymalny zasięg detekcji to 8 metrów, horyzontalny kąt detekcji wynosi 360 stopni. Możemy ustawić regulacje czasu świecenia jak i poziom natężenia oświetlenia, przy którym czujnik pracuje. Atutem czujnika jest wysoki stopień IP65.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Mikroprzerwa pomiędzy stykami przekaźnika:** tak

**Wysokość [mm]:** 49

**Średnica [mm]:** 76

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał:** tworzywo sztuczne

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony**

**wyrob [°C]:** -20÷40

**Rodzaj czujnika:** PIR

**Rodzaj przyłącza:** kostka przyłączeniowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 0,75÷1,5

**Czas działania czujnika [sekunda-minuta]:** 10-30

**kąt działania czujnika [°]:** H360

**Maksymalny czas działania [min]:** 30

**Minimalny czas działania [s]:** 10

**Moc maksymalna [VA]:** 1200

**Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik**

**wykrywa ruch [lx]:** 3-2000

**Stopień IP:** 65/20

**Zasięg czujnika [m]:** max 8

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 50

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 50

**Masa jednostkowa netto [g]:** 70

**Gramatura [g]:** 116.2

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 9

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 6

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 9

## 37370 MERGE-WT-O-W

---

Czujnik ruchu PIR

**Waga kartonu [kg]:** 5.81  
**Szerokość kartonu [cm]:** 36  
**Wysokość kartonu [cm]:** 20  
**Długość kartonu [cm]:** 46  
**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.03312