


37371 MERGE-WT-O-B/B

Czujnik ruchu PIR

5905339373717



MERGE-WT to inteligentne sterowanie światłem w kompaktowej formie. Niezawodny czujnik ruchu na podczerwień, który łączy precyzję, funkcjonalność i odporność. Dzięki pełnemu kątowni detekcji 360° oraz zasięgowi do 8 metrów, skutecznie wykrywa ruch w każdej strefie. Możesz dostosować czas świecenia oraz poziom natężenia światła, przy którym czujnik aktywuje oświetlenie. Co więcej, dzięki wysokiej klasie szczelności IP65, świetnie sprawdzi się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, nawet w wymagających warunkach.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Wysokość [mm]: 49

Średnica [mm]: 76

Otwór montażowy [mm]: Ø63-66

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: tworzywo sztuczne

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40

Rodzaj czujnika: PIR

Zasięg czujnika [m]: max 8

Kąt działania czujnika [°]: H360

Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 10-30

Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 3-2000

Mikroprzerwa pomiędzy stykami przełącznika: tak

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75÷1,5

Maksymalny czas działania [min]: 30

Minimalny czas działania [s]: 10

Moc maksymalna [VA]: 1200

Stopień IP: 65/20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Czujnik ruchu PIR

Jak pakowane: 50
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50
Masa jednostkowa netto [g]: 70
Gramatura [g]: 116.2
Waga sztuki brutto [g]: 116.2
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 9
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 9
Waga kartonu [kg]: 5.81
Szerokość kartonu [cm]: 36
Wysokość kartonu [cm]: 21
Długość kartonu [cm]: 46
Objętość kartonu [m³]: 0.034776